

# CP.B24ESA

**BENINCA** **100%**  
Made in Italy

## APPLICAZIONE

1 attuatore per cancello scorrevole  
serie BULL424ESA e BULL624ESA

## ALIMENTAZIONE CENTRALE

230 Vac

## ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc 80W


## FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz  
64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Dispositivo ESA SYSTEM integrato per risparmio energetico | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi finecorsa motore | Ingressi separati per fotocellula attiva in apertura-chiusura e fotocellula attiva solo in chiusura | Ingresso pedonale, passo-passo e stop | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Due uscite configurabili come spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio, secondo canale radio o luce di zona | Test fotocellule | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia con calcolo automatico per ogni punto della corsa (STC SYSTEM) | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder | Rallentamenti regolabili | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione



### DA.2S

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte).



### BULL24.CBY

Accessorio dotato di carica batterie CBY.24V, batterie 1,2 Ah e supporto.

**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

