

BRAINY24

BENINCA

100%
Made in Italy



APLICACIÓN

1 o 2 actuadores para cancelas batientes, correderas contrapuestas y puertas de libro industriales con máximo 2 hojas

ALIMENTACIÓN CENTRAL

230 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTACIÓN MOTORES

24 Vdc 120W + 120W

FUNCIONES PRINCIPALES

Pantalla LCD integrada | Receptor radio incorporado 433,92 MHz 64 códigos y 3 codificaciones radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Código Fijo) | Regletas de conexiones extraíbles | Entradas para finales de carrera separadas para cada motor | Entradas apertura, cierre y peatonal | Entradas para fotocélula en apertura-cierre y en cierre | Entrada para borde sensible de seguridad N.C. u 8K2 | Salida para cerradura eléctrica 12 Vdc | Salida, luz piloto de indicación puerta abierta, luz de servicio, según canal de radio y prueba de fotocélulas | Autoajuste de los parámetros de funcionamiento | Ajuste electrónico del par separado para cada motor | Seguridad antiplastamiento con detección amperimétrica | Desaceleraciones de apertura y cierre separados para cada motor | Posibilidad de configurar los parámetros y gestión de mandos a distancia con sistema Advantouch | Número de maniobras | Contraseña de acceso a la programación | Aviso para mantenimiento



DU.V96

Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.




DU.V90

Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



DU.9990

Placa de protección DU.V90.



BRAINY24.CB

Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte.



BRAINY24.P

Centrale BRAINY24 dotada de pulsadores para abrir, cerrar y parar incorporados en el cuadro de mandos.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

