

BRAINY24

BENINCA

100%
Made in Italy



APPLICATION

1 ou 2 moteurs pour portails battants, portails coulissants en vis à vis et portes en accordéons industrielles avec 2 vantaux maximum

ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTATION MOTEURS

24 Vdc 120W + 120W

PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz
64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débroschables | Entrées pour fins de course séparées pour chaque moteur | Entrées pour ouverture, fermeture et piétons | Entrées pour photocellule active en ouverture-fermeture et en fermeture | Entrée pour barre palpeuse N.F ou 8K2 | Sortie pour serrure électrique 12 Vdc | Sortie pour témoin de signalisation de portail ouvert, éclairage de service, second canal radio et test des photocellules | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement | Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur | Sécurité anti-écrasement à détection ampérométrique et gestion encodeur | Ralentissements en ouverture et fermeture séparés pour chaque moteur | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des télécommandes avec système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Signal d'entretien



DU.V96

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.




DU.V90

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990

Plaque auvent pour DU.V90.



BRAINY24.CB

Accessoire équipé d'un chargeur de batteries CBY.24V, deux batteries de 1,2 Ah et l'étrier de fixation



BRAINY24.P

Centrale BRAINY24 avec boutons poussoirs d'ouverture, fermeture et arrêt incorporées dans le tableau de commande.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

