



# HEADY24

**BENINCA**100%  
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 o 2 attuatori per cancelli a battente

**ALIMENTAZIONE CENTRALE**

230 Vac

**ALIMENTAZIONE MOTORI**

24 Vdc 60W + 60W

**FUNZIONI PRINCIPALI**

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz  
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica e semiautomatica | Ingressi finecorsa separati per ogni motore | Ingressi passo-passo, pedonale e stop | Ingressi separati per fotocellula attiva in apertura-chiusura e fotocellula attiva solo in chiusura | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto, secondo canale radio o test fotocellule | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder | Rallentamenti regolabili separatamente per ogni motore | Possibilità di configurare parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione

**DU.V96**

Elettroserratura  
 12 Vac/dc  
 verticale fornita  
 con piastra  
 d'incontro e  
 doppio cilindro.  
 Consente sblocco  
 interno/esterno.

**DU.V90**


Elettroserratura  
 12 Vac/dc  
 orizzontale fornita  
 con piastra  
 d'incontro e  
 doppio cilindro.  
 Consente sblocco  
 interno/esterno.

**DU.9990**

Piastra di  
 protezione  
 per DU.V90.

**L.BY**

Scheda  
 di comando per  
 elettroserratura  
 a 12/24 Vdc.

**BRAINY24.CB**

Accessorio dotato  
 di carica batterie  
 CBY.24V, batterie  
 1,2 Ah e supporto.

**AUTOMATISMI BENINCA Spa** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

