

LOGICA24

BENINCA
100%
 Made in Italy

APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per porte basculanti

ALIMENTAZIONE CENTRALE


230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI


24 Vdc 80W + 80W

FUNZIONI PRINCIPALI

Regolazione parametri e logiche di funzionamento tramite trimmer e dip-switch | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e codifica radio ARC | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica e semiautomatica | Ingressi finecorsa motore | Ingressi apre, chiude, stop, passo-passo, fotocellula | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita per luce di servizio 24 Vac/dc | Regolazione elettronica della coppia | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Rallentamenti fissi | Possibilità di gestire radiocomandi memorizzati su ricevente integrata con sistema Advantouch


KPO

Set di 2 pulsanti verdi (contatto N.C.) con frontalino per box LB.


KPC

Set di 1 pulsante verde (contatto N.O.) e 1 rosso (contatto N.C.) con frontalino per box LB.


CBY.24V

Scheda caricabatteria. Consente di caricare due diverse tipologie di batterie: nichel metalidrato e piombo.


DA.BT2

Batteria 2,1Ah 12 Vdc.

DA.BT6

Batteria 7Ah 12 Vdc.


LB

Box standard per centrali. Grado di protezione IP55. Dim. 290 x 220 x 118 mm.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com
