

CP.BULL8-OM

BENINCA **100%**
Made in Italy

APPLICAZIONE

1 attuatore per scorrevole serie BULL8M e BULL8 OM

ALIMENTAZIONE CENTRALE

230 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac 280W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingresso encoder per rilevamento ostacoli | Ingressi finecorsa motore | Ingressi stop, passo-passo, pedonale | Ingresso fotocellula (PHOT O) programmabile attivo sia in apertura che chiusura o attivo solo in chiusura | Ingresso fotocellula (PHOT C) attivo sia in apertura che chiusura | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Uscita per spia segnalazione cancello aperto, secondo canale radio, test fotocellule e luce di servizio | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia motore | Rallentamenti regolabili | Frenatura elettronica | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero di manovre | Password di accesso programmazione



DA.2S

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte).

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

